



ZIGBEE-SWITCH-D06-TRIAC

1 Channel Zigbee Dimmer



Manual
Handleiding

Specifications

Specificaties

Wireless protocol:

Draadloos protocol:

Radio frequency:

Radiofrequentie:

Maximum radio power:

Maximaal radiovermogen:

Input voltage:

Invoerspanning:

Input frequency:

Invoerfrequentie:

Maximum power for LED:

Maximaal vermogen voor led:

Operating temperature:

Werktemperatuur:

Dimensions:

Afmetingen:

IP code:

IP-code:

Zigbee 3.0

2.4-2.484 GHz

10 dBm

100-240 V AC

50/60 Hz

200 W


-10 °C - 40 °C

39x39x18 mm

IP20

Wiring Diagram

Aansluitschema



Installation

Installatie

1. Turn off the power before installation.

1. Zet voor de installatie de stroom uit.

2. Connect the wires according to the wiring diagram.

2. Sluit de bedrading aan volgens het aansluitschema.

3. Place the smart switch into the junction box.

3. Stop de slimme schakelaar in de inbouwdoos.

4. Turn the power back on.

4. Zet de stroom weer aan.

5. Pair the smart switch to your Zigbee coordinator.

5. Koppel de slimme schakelaar met uw Zigbee-coördinator.

If you want to reset, you can follow one of the following steps:

Indien u wilt resetten, kunt u een van de volgende stappen volgen:

1. Turn the connected switch off and then press it for 10 seconds.

1. Zet de aangesloten schakelaar uit en houd deze dan 10 seconde ingedrukt.

2. Press the reset button for 10 seconds.

2. Houd de resetknop 10 seconden ingedrukt.

The indicator light will then flash quickly.

Het indicatielampje gaat dan snel knipperen.

Warnings

Waarschuwingen

1. Installation should be carried out by a qualified electrician.

1. Installatie dient te gebeuren door een gekwalificeerde elektricien.

2. Do not touch the connectors when the device is powered.

2. Raak de aansluitingen niet aan als het apparaat onder stroom staat.

3. Keep the device out of reach for children.

3. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

4. Keep the device at least 20 cm away from the human body.

4. Houd het apparaat op minstens 20 cm afstand van het menselijke lichaam.

5. Do not put the device in water.

5. Plaats het apparaat niet in water.

6. Do not put the device in a damp or hot environment.

6. Plaats het apparaat niet in een vochtige of warme omgeving.

7. Installation near a microwave can reduce the signal strength.

7. Installatie in de buurt van een magnetron kan de signaalsterkte verminderen.

8. Installation in a metal junction box may result in no signal.

8. Installatie in een metalen inbouwdoos kan resulteren in geen signaal.

9. Do not attempt to disassemble, repair or modify the device.

9. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen.



WBNet hereby declares that the radio equipment of type Ledtastic ZIGBEE-SWITCH-D06-TRIAC is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be obtained from the URL below.

WBNet verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Ledtastic ZIGBEE-SWITCH-D06-TRIAC aan de Richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u verkrijgen via onderstaande url.



www.ledtastic.eu

Imported by WBNet
5331RK 17, NL